



1. BUKA HALAMAN WEB ELEARNING UNIGHA PADA ALAMAT <http://elearning.unigha.ac.id> MAKA AKAN TAMPIL HALAMAN DEPAN ELEARNING UNIGHA SEPERTI GAMBAR DIBAWAH LALU KLIK LOGIN




2. SELANJUTNYA ISIKAN NIDN PADA KOLOM USERNAME DAN KATA SANDI PADA KOLOM PASSWORD LALU KLIK MASUK / LOG IN



3. GAMBAR DIBAWAH MENUNJUKKAN TELAH BERHASIL LOGIN DAN UNTUK LOGIN PERTAMA KALI AKAN TAMPIL EDIT PROFIL. JADI SILAHKAN EDIT PROFIL ATAU LANJUTKAN DENGAN KLIK PERBAHARUI PROFIL




4. SETELAH MELAKUKAN PERUBAHAN PROFIL MAKA TAMPIL BERIKUT INI




5. MEMULAI MENGGUNAKAN ELEARNING UNTUK UPLOAD BAHAN AJAR DAN PEMBERIAN TUGAS, BERIKUT INI BEBERAPA HAL YANG HARUS DIPAHAMI.

- a. **Hidupkan Mode Ubah** : menu ini dipilih jika kita akan mengedit kelas seperti menambahkan materi dan aktivitas, jika tidak diaktifkan maka fitur menambahkan materi dan aktivitas tidak ditampilkan.
- b. **Ubah Pengaturan** : Pengaturan kelas seperti penamaan, jadwal kelas dan deskripsi kelas
- c. **Pengguna** : Halaman untuk mengatur pengguna yang menjadi mahasiswa pada matakuliah yang kita ampu.



6. MENGHIDUPKAN MODE UBAH, SEHINGGA AKAN TAMPIL SEPERTI GAMBAR PADA NAVIGASI DAN ADMINISTRASI



INGAT..!! SETELAH AKTIFKAN MODE UBAH BARULAH KITA DAPAT MELAKUKAN PENAMBAHAN BAHAN AJAR/MODUL DAN AKTIFITAS PEMBELAJARAN LAINNYA PADA ELEARNING.

DAN SETELAH SELESAI MELAKUKAN PENAMBAHAN BAHAN AJAR ATAU TUGAS MAKA JANGAN LUPA KLIK MATIKAN MODE UBAH (untuk menonaktifkan mode ubah)

7. MENAMBAHKAN ATTENDANCE /(ABSENSI)

Langkah-langkahnya sebagai berikut

a. Pastikan kita sudah **Hidupkan Mode Ubah**, Lalu klik pada kelas kursus yang kita ikuti, misalkan saya pilih kelas FTI408

b. Klik Tambahkan sebuah Aktifitas

Step-1

Setelah klik Tambah lanjutkan pengisian berikutnya seperti dibawah

1. PENGISIAN NAMA DAN DESKRIPSI ABSENSI

2 **Nilai**



Nilai ?

Type

Nilai maksimum

2. PEBERIAN NILAI ABSENSI KEPADA MAHASISWA JIKA MENGISI ABSENSI

3 **Activity completion**



Completion tracking ?

Show activity as complete when conditions are met

Do not indicate activity completion

Students can manually mark the activity as completed

Show activity as complete when conditions are met

Require grade

Student must receive a grade to complete this activity ?

Expect completed on ?

12

April

2020

10

00



Aktifkan

▶ Competencies

▶ Extra restrictions

Simpan dan kembali ke kursus

Simpan dan tampilkan

Batal

4

3. MENGATUR PENYELESAIAN ABSENSI

4. MELAKUKAN PENYIMPANAN ABSENSI

Penjelasan :

Penyelesaian Kegiatan (**Activity Completion**)

- **Pelacakan Selesai (Completion Tracking)**

- Jangan mengindikasikan aktivitas selesai
- Siswa dapat secara manual menandai aktivitasnya selesai
- Tampilkan aktivitas lengkap jika kondisi terpenuhi

- **Mebutuhkan Nilai (Require Grade)**

✓ Siswa harus menerima nilai untuk melengkapi kegiatan ini.

- **Harap Selesai Pada (Expect Completed On)**

SETELAH SIMPAN MAKA AKAN TAMPIL SEPERTI GAMBAR

Selanjutnya kita akan menambahkan Sesi untuk Absensi

Attendance for the course :: JARINGAN KOMPUTER I

Diberitaskan kepada peserta kuliah Jaringan Komputer I Semester Genap 2019/2020 untuk melakukan pengisian absensi ini pada waktu yang sudah ditentukan.

Step-2

Sessio **1** Add session Report Export Status set Temporary users

Sessions All Apr 6 - Apr 12 All All past Months Weeks Days

1. KLIK Add Session guna menambahkan sesi/waktu untuk mengaktifkan absensi

▼ Add session

Type

Group of students

Groups FTI401 KLS 01 FTI401 KLS 02 FTI401 KLS 03 FTI401 KLS 04

Date 12 April 2020
Time from: 08 30 to: 10 30

Description Absensi Jaringan Komputer 1 Pertemuan I

Create calendar event for session

▼ Student recording

Allow students to record own attendance

Automatic marking

Yes

Rotate QR code

Automatically select highest status available


Tampilkan lebih banyak ...

Add

Batal


Klik tombol Add untuk mengaktifkan sesi absensi.

Maka akan tampil seperti gambar dibawah ini, selanjutnya



#	Date	Time	Type	Description	Tindakan
1	Min 12 Apr 2020	8:30AM - 10:30AM	Grup: FTI401 KLS 03	Absensi Jaringan Komputer 1 Pertemuan I	
2	Min 12 Apr 2020	8:30AM - 10:30AM	Grup: FTI401 KLS 04	Absensi Jaringan Komputer 1 Pertemuan I	

Step-3 2. KLIK Status Set, atur seperti gambar dibawah



#	Acronym	Keterangan	Points	<input type="radio"/>	not marked	Aksi
1	H	Hadir	10	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
2	T	Terlambat	6	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
3	I	Izin	4	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
*				<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	

3

3. Klik Update untuk menyimpan Status Set

CATATAN :

LANGKAH-LANGKAH DIATAS ADALAH PERSIAPAN AWAL UNTUK MENAMBAHKAN ABSENSI PADA KELAS ELEARNING DAN MENAMBAHKAN ABSEN PADA 1 SESI ATAU 1 PERTEMUAN.


BERIKUTNYA BILA INGIN MENGAKTIFKAN ABSENSI PADA KELAS ELEARNING YANG SAMA PADA PERTEMUAN BERBEDA KITA HANYA CUKUP MENAMBAHKAN SESSION SAJA.(Step-2)


INGAT...! JIKA INGIN MENAMBAHKAN ABSENSI PADA SESI BERIKUTNYA UNTUK KELAS ELEARNING YANG SAMA, LANGKAHNYA ADALAH IKUTI STEP-2 SAJA.

8. UPLOAD AKTIVITAS PEMBELAJARAN


Untuk memulai upload Materi Ajar ikuti tahapan berikut ini

a. Pastikan kita sudah menghidupkan Mode Ubah, Lalu klik pada kelas kursus yang kita ikuti, misalkan saya pilih kelas FTI408


b. Selanjutnya klik Add topics 
Lalu tampil form add topics




Topics ini nanti akan kita ubah menjadi pertemuan perkuliahan misalnya 8, lalu klik Add topics, berikut ini gambar setelah Add topics, selanjutnya nama topic bias ubah dengan klik pada gambar pena akhiri dengan enter




c. Setelah Topics ditambah selanjutnya kita akan menambahkan aktivitas, Klik Tambahkan sebuah aktifitas pada masing-masing topics yang sudah kita buat tadi.




d. Selanjutnya akan tampil pilihan aktifitas, maka klik pilihan file untuk mengupload file Bahan Ajar / Modul lalu klik Tambah



Selanjutnya isi informasi tentang file yang kita upload, kemudian klik Add File seperti gambar dibawah





berikutnya pilih file yang akan kita uload klik Telusuri



Kemudian klik Upload this File.


▼ Activity completion

Completion tracking 

Show activity as complete when conditions are met 

Require view

Student must view this activity to complete it

Expect completed on 

12 

April 

2020 

21 

44 



Aktifkan

▸ Tags

▸ Competencies

Simpan dan kembali ke kursus

Simpan dan tampilkan


Batal

Selanjutnya akhiri dengan Klik Simpan.


9. UPLOAD ASSIGNMENT (TUGAS)

a. Pastikan kita sudah **Hidupkan Mode Ubah**, Lalu klik pada kelas kursus yang kita ikuti, misalkan saya pilih kelas FTI401

b. Klik Tambahkan sebuah aktivitas



c. Klik Assignment (Pemberian Tugas), lalu klik Tambah



Isikan Data seperti contoh berikut

Umum

Assignment name ❗

Tugas I Jaringan Komputer

Description

1 →

Kerjakan Tugas Berikut secara pribadi dengan format extention (file .pdf) dan kumpulkan/upload sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan.

CATATAN : Tugas tidak akan diterima jika ada unsur plagiat/copy paste dan tugas tidak ada ulangan

Additional files ?

Tampilkan deskripsi di halaman kursus ?

Ukuran maksimum untuk file baru: Tidak terbatas

2 →

File

Anda dapat menarik dan meletakkan file disini untuk menambahkannya.

File picker

3 →

Server files

Recent files

Upload a file

URL downloader

Private files

Wikimedia

Attachment

Browse... Tugas I Jaringan Komputer.docx

Save as

Author

RAHMAT SUFRI

Choose license

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

4 →

Upload this file


1- Isi nama tugas dan deskripsi tugas


2- Klik pada icon file untuk Upload file tugas


3- Klik Browse mencari file pada komputer


4- Klik pada Upload this file untuk mengupload file

▼ Availability

Izinkan kiriman dari ? 12 ⇅ April ⇅ 2020 ⇅ 00 ⇅ 00 ⇅  Aktifkan

Due date ? 19 ⇅ April ⇅ 2020 ⇅ 00 ⇅ 00 ⇅  Aktifkan

Cut-off date ? 12 ⇅ April ⇅ 2020 ⇅ 22 ⇅ 39 ⇅  Aktifkan

Remind me to grade by ? 26 ⇅ April ⇅ 2020 ⇅ 00 ⇅ 00 ⇅  Aktifkan

Always show description ?

Izinkan kiriman dari (waktu mulai bisa mengupload tugas)

Due date (batas waktu mengupload tugas)

Remind me to grade by (Ingatkan untuk pemberian nilai)

▼ Submission types

Submission types Teks daring ? Pengiriman berkas ?

Jumlah maksimum berkas yang dikirim ? 20 ⇅

Ukuran maksimum pengiriman ? 20Mb ⇅

Tipe berkas yang diterima ? document Pilih Document files .doc .docx .epub .gdoc .odt .ott .oth .pdf .rtf

Submission types : bentuk pengajuan tugas

Type berkas yang diterima : tipe /ekstensi file yang diterima

▼ Activity completion

Completion tracking ?

Show activity as complete when conditions are met ↕

Require view

Student must view this activity to complete it

Require grade

Student must receive a grade to complete this activity ?

Student must submit to this activity to complete it

Expect completed on ?

19 ↕

April ↕

2020 ↕

23 ↕

59 ↕



Aktifkan

Simpan dan kembali ke kursus

Simpan dan tampilkan

Batal

Completion tracking : pelacakan selesai

**Show activity as complete when conditions are met :
tampilkan aktivitas komplit ketika kondisi terpenuhi**

Require view : perlu untuk dilihat

Require grade : perlu untuk pemberian nilai

Student must submit : siswa harus kirim untuk selesai tugas

Expect complete on : waktu yang harus diselesaikan pada

**JIKA SEMUA SETTING SUDAH BENAR AKHIRI DENGAN KLIK
SIMPAN DAN TAMPILKAN, Hasil Upload Tugas Tampil sbb**

Tugas I Jaringan Komputer

Kerjakan Tugas Berikut secara pribadi dengan format extension (file .pdf) dan kumpulkan/upload sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan.

CATATAN : Tugas tidak akan diterima jika ada unsur plagiat/copy paste dan tugas tidak ada ulangan

Tugas I Jaringan Komputer.docx 12 April 2020, 23:44

Grup terpisah Semua peserta ↕

Grading summary

Tersembunyi dari siswa	Tidak
Participants	136
Submitted	0
Needs grading	0
Due date	Minggu, 19 April 2020, 00:00
Time remaining	6 hari


View all submissions

Nilai


10. Menambahkan Kuis

a. Pastikan kita sudah **Hidupkan Mode Ubah**, Lalu klik pada kelas kursus yang kita ikuti, misalkan saya pilih kelas FTI401

b. Klik Tambahkan sebuah aktivitas



c. Klik Kuis



Umum

Nama [!] UTS Jaringan Komputer

Perkenalan

1 →

Ujian Tengah Semester MK Jaringan Komputer I dengan ketentuan sebagai berikut :

1. UTS dilaksanakan pada waktu yang telah di tentukan
2. Tipe Soal Choice dengan jumlah 30 soal
3. soal UTS menggunakan metode acak

Tampilkan deskripsi di halaman kursus ?

1- Isikan Nama dan Penjelasan Kuis

▼ Timing

Kuis dimulai  13 ▾ April ▾ 2020 ▾ 08 ▾ 00 ▾  Aktifkan

Kuis diakhiri 13 ▾ April ▾ 2020 ▾ 23 ▾ 59 ▾  Aktifkan

2



Time limit  45 menit ▾ Aktifkan

When time expires 


Kuis dimulai : waktu mulai aktif kuis

Kuis diakhir : waktu berakhirnya kuis


Time limit : Batas waktu kuis


When time expires : bila waktunya habis akan dikirim otomatis

▼ Activity completion

Completion tracking  ▾

Require view Student must view this activity to complete it

Require grade Student must receive a grade to complete this activity 

Require passing grade  Require passing grade Or all available attempts completed

Expect completed on  13 ▾ April ▾ 2020 ▾ 00 ▾ 16 ▾  Aktifkan

▸ Tags

▸ Competencies

Simpan dan kembali ke kursus

Simpan dan tampilkan

Batal

Setelah melakukan settingan seperti langkah-langkah diatas sampai pada Simpan dan tampilkan, maka akan tampil seperti pada gambar berikut dibawah ini.

Selanjutnya kita akan melakukan edit quis untuk membuat soal, silahkan klik Edit Quis

UTS Jaringan Komputer

Ujian Tengah Semester MK Jaringan Komputer I dengan ketentuan sebagai berikut :

1. UTS dilaksanakan pada waktu yang telah di tentukan
2. Tipe Soal Choice dengan jumlah 30 soal
3. soal UTS menggunakan metode acak

Kuis tidak akan tersedia sampai: Senin, 13 April 2020, 08:00

This quiz will close on Senin, 13 April 2020, 23:59.

Batas waktu: 45 min

Grading method: Nilai Tertinggi

Belum ada pertanyaan yang dimasukkan

Edit quiz

1- Klik Edit Quiz, lalu klik Add untuk menambahkan pertanyaan

Editing quiz: UTS Jaringan Komputer

Questions: 0 | Quiz closed (opens 13/04/20, 08:00)

Tingkat tertinggi 10,00

Simpan

Repaginate

Select multiple items

Total of marks: 0,00

Kocok pertanyaan

Add

2- Pilih Tipe Soal, Misalnya Pilihan ganda lalu klik Tambah

Pilih tipe soal untuk ditambahkan

SOAL-SOAL

Pilihan ganda

True/False

Matching

Short answer

Numerical

Essay

Calculated

Calculated multichoice

Calculated simple

Drag and drop into text

Drag and drop markers

Drag and drop onto image

Allows the selection of a single or multiple responses from a pre-defined list.

Tambah

Batal

3- Menambah Soal Pilihan Ganda / Multi Choice

▼ Umum

Kategori

Nama soal

Teks soal

Tanda pengatur awal

ID number

Jawaban tunggal atau ganda?

Acak pilihan?

Memori pilihan?

Kategori : Biarkan saja Default

Nama Soal : Bisa diketik nomor Soal

Teks Soal : Tempat mengisi Pertanyaan atau Soal

▼ Jawaban

Pilih 1

Nilai

Umpan balik

Pilih 1 : pilihan jawaban (a)

Nilai : Tidak ada karena pilihan ini Bukan Jawaban

Pilih 2

↓ A B I

Berbagi user (brainware)

Nilai 100%

Umpan balik

↓ A B I

Pilih 2 : pilihan jawaban (b)

Nilai : 100% karena pilihan ini kunci Jawabannya

Pilih 3

↓ A B I

Berbagi data dengan mudah.

Nilai Tidak ada

Umpan balik

↓ A B I

Pilih 4

↓ A B I

Berbagi pakai perangkat lunak (software)

Nilai Tidak ada

Umpan balik

↓ A B I

Pilih 5

↓ A B I


Berbagi pakai perangkat keras (hardware)

Nilai Tidak ada

Umpan balik

↓ A B I

Simpan perubahan dan lanjutkan penyuntingan



Setelah input pilihan a,b,c,d,e dan menambahkan nilai pada kunci jawaban akhiri dengan klik Simpan perubahan

Setelah simpan maka akan tampil seperti gambar dibawah,



Editing quiz: UTS Jaringan Komputer

Questions: 1 | Quiz closed (opens 13/04/20, 08:00)






Tingkat tertinggi

Simpan

Total of marks: 1,00

 Kocok pertanyaan 

Halaman 1 Add ▾

1   1 Berikut ini adalah h Ciri-ciri iaringan komputer adalah se...   1,00 

Add ▾

Demikian langkah-langkah membuat kuis, untuk menambahkan soal berikutnya klik Add dan langkah-langkah sama seperti yang telah dijelaskan di atas.